



キヤノン BCI-325/BCI-326 シリーズ対応 IC チップリセッター (USB 駆動式)

取扱説明書 (はじめにお読みください)

製品について

- ・入荷時期により商品の形状やパッケージのデザイン等が変わる場合がございますが、改良による仕様変更となり、商品の品質には影響がございませんので、安心してご使用ください。

取扱説明書はベルカラー公式サイトからダウンロードできます

<http://www.printer-ink-ca.com/>

※上記 URL にアクセスして、インク・トナー型番又はプリンター型番で該当商品を絞り込み、「取扱説明書をダウンロード」を押してください。右のQRコードからもアクセスできます。



対応インクタンク型番

BCI-325PGBK、BCI-326BK、BCI-326Y、BCI-326M、BCI-326C、BCI-326GY

対応プリンター型番


PIXUS MG8230, PIXUS MG8130, PIXUS MG6230, PIXUS MG6130, PIXUS MG5330, PIXUS MG5230, PIXUS MG5130, PIXUS MX893, PIXUS MX883, PIXUS iP4930, PIXUS iP4830, PIXUS iX6530

セット内容


● 取扱説明書 1 枚



● IC チップリセッター



● BCI-326 用アダプタ



使用上の注意と保管について

- ・ご使用前に必ず本取扱説明書を読んで正しく作業を行ってください。説明内容と違った使い方をすると、プリンターや当製品が故障する原因となる恐れがあります。
- ・「対応インクタンク型番」に記載されたキヤノン純正インクタンクのみを使用いただけます。
- ・IC チップリセッターを使用する時は、USB ケーブル (タイプ A - タイプ B) が必要です。
- ・リセット時にインクタンクよりインクが漏れ、周辺が汚れる場合があります。ティッシュペーパー等を予めご用意ください。IC チップリセッターにインクが付着した場合は、水を含ませたティッシュペーパーで簡単に拭き取ることができます。
- ・お子様の手の届かない場所に保管してください。

Q&A

Q1. IC チップリセッターを使用しても、インクタンクの赤い LED が点灯しない。

A1. 本取扱説明書「リセット方法」②を参照し、USB 接続ケーブルが正しく接続されているかご確認してください。USB 接続ケーブルを正しく接続した状態で、他のインクタンクでもリセットができない場合は、弊社サポートセンターにお問い合わせください。

Q2. リセット後プリンターに取り付けいたら、エラーメッセージ「インクがなくなった可能性があります (サポート番号 U041)」が表示される。

A2. インクタンクの IC チップリセットが正しくされていない可能性があります。もう一度 IC チップのリセットを行ってください。

Q3. IC チップリセッターは、互換インクタンクまたは詰め替えインクタンクに使用できますか？

A3. 当製品は、純正インクタンクの IC チップのみに対応しています。互換インクタンクや詰め替えインクタンクでの動作保証は出来かねますので、ご理解の上ご使用いただけますようお願いいたします。

互換インクの専門店「ベルカラー」カスタマーサポート




✉ メール : support@bellcollar.com
☎ 電話番号 : 050-6867-9189
🕒 営業時間 : 10:00~17:00
(土日、祝祭日を除く)

※お電話やメールなどいただく場合は必ず注文番号・注文時のお名前をお伝えください。
※当社営業時間外はメールでの対応となります。

<キャノン BCI-325/BCI-326 シリーズ> IC チップリセッター リセット方法


リセット方法

各部名称



準備するもの

●USBケーブル(タイプA-タイプB)



1 インクタンクを取り外す

インクがなくなり残量表示がゼロになったインクタンクをプリンターから外します。


⚠ 注意

- ICチップをリセットするときは、インクタンク内にインクが残っていない状態で作業してください。インクが残っていると、インク供給部からインクが漏れることがあります。

2 USBケーブルを接続する


※リセッターはUSB端子より電源を供給しています。

- ①リセッターのUSB端子にUSBケーブルのタイプB側を接続します。
- ②USBケーブルのタイプA側を、パソコンやプリンターのUSB端子に接続します。




3 BCI-326用のアダプタを使用する

※BCI-326シリーズのインクタンクをリセットする場合、BCI-326用アダプタを使用します。BCI-325をリセットする場合はこの手順を行いません。ICチップリセッターの段差部に、BCI-326用アダプタの凸部を合わせます。



4 ICチップをリセットする

- ①インクタンクをガイド(ICチップリセッターまたはBCI-326用アダプタ)に沿ってスライドし、ICチップを接続ピンに押し付けます。(図はBCI-326シリーズの場合)
- ※インクタンクでスイッチが押されていることを確認してください。スイッチが押されていないとリセットが始まりません。
- ②インクタンクの固定用つまみが赤く点灯するまで3秒ほど保持します。



⚠ 注意

- 5秒以上接触しても赤く点灯しない、または、点滅が続く時は、インクタンクをリセッターから外し、再度①~②の手順を行ってください。
- 「何度かリセット操作を繰り返しても点灯しない場合は、Q&Aを改めてご確認いただき、それでも問題が解消されない場合は弊社サポートセンターまでご連絡ください。」

5 プリンターに取り付け

※ICチップをリセットした後で、詰め替えインクを補充します。プリンターの取扱説明書に従ってインクタンクを取り付けます。